低功耗枪球机--AW621DR

产品图片	产品特性
	持续AOV模式录像一秒一帧，24小时全实时录像，持久续航
	超大广角监控，三向云台，水平270°，垂直90°，灵活旋转，360度无遮挡
	AI模型算法，智能联动追踪，人形特征分析框定
	二监控二画面，一目看守重点区域，一目人形追踪；
	自定义报警音，声光同步，多重应用场景
	云存储，告别内存焦虑

序号	类别	类型	参数
2	采集	处理器	Hi3516
		内存	512MB
		图像传感器	2*CV2005
		最低照度	0.8Lux/F1.4（彩色模式）,0.3Lux/F1.4（黑白模式）
		镜头	枪机：焦距4mm，1G3P　球机：焦距4mm(1G3P)
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		云台	水平270°，垂直90°
		可视角度	D100°
3	视频	夜视	全彩夜视，双光源，9颗双色双光源
		压缩标准	MJPEF/JPEG
		多码流	主码流：1920*1080@15fps　子码流：640*384p@15fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测；IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128～4096kbps
		图像调整	垂直，水平可调，OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测，过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化，精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同，设置不同的设备报警声
		更多AI功能（内测中）	宠物，车辆，包裹等
6	网络	无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码/蓝牙配网
		网络	WiFi/2.4G
7	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	支持
9	报警	声光报警	声光报警，9颗红外+9颗白光 全彩夜视
		报警检测	支持人形检测
10	物理指标	充电电压	DC5V±5%
		供电	自带8000mAh电池供电
		功耗	AOV模式50mAh，工作：400MA-1.8A　max
		工作环境	工作温度：-10～55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：680g；毛重：818g
		产品尺寸	裸机：183*164*122mm
		包装清单	主机*1，说明书*1，太阳能板*2，太阳能板支架*2